TABLA DE LUMINARIAS PARA SELECCIONAR LUMINARIA
DEPENDIENDO DE LA ALTURA DE MONTAJE

Esta tabla brinda una referencia rápida del tipo de lámpara mas adecuada para su proyecto, tomando en cuenta factores como la altura a la cual se encontrará la fuente de luz y la intensidad requerida en watts

FUENTE		3	3.7	4	4.3	4.7	5	5.3	5.7	6	6.3	6.7	7	7.3	7.7	8	8.3	8.7	9	9.3	9.7	10	10	11	11	11	Mts.
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	Pies
H.P.S.	70 W	■	■	■																							
	100 W		■	■	■	■	■																				
	150 W				■	■	■	■	■	■	■																
	250 W							■	■	■	■	■	■	■	■	■											
	400 W												■	■	■	■	■	■	■	■	■						
	1000 W																			■	■	■	■	■	■	■	y Arriba
METAL HALIDE	175 W	■	■	■	■	■	■	■																			
	250 W				■	■	■	■	■	■	■																
	400 W							■	■	■	■	■	■	■	■	■											
	1000 W															■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	y Arriba
MERCURY	175 W	■	■	■	■																						
	250 W			■	■	■	■	■																			
	400 W						■	■	■	■	■	■	■														
	1000 W											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
FLUOR.	40 W	■	■	■																							
	73 W		■	■	■	■																					
	105 W			■	■	■	■	■	■	■	■																
	215 W					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■											